



Руководство по эксплуатации генератора сценического снега

MLB SM-1000



Спасибо за приобретение генератора снега SM-1000. Прочтите эту инструкцию. Обязательно соблюдайте правила эксплуатации и технику безопасности.

1) Общая информация:

Модель : SM-1000 Напряжение питания : AC220~250V 50/60Гц

Потребление : 1000Вт Предохранитель : 230В 6.3а

Вместимость бака : 5L

Габариты: 51.5×26×23см

Вес: 9,8кг

2) Внимание

1. Для домашнего использования (прибор не защищён от влаги).
2. Не допускается эксплуатация детьми без присмотра.
3. Используйте качественную жидкость.
4. Не допускайте попадание жидкости непосредственно на людей.
5. Отключайте прибор до того, как в баке закончится жидкость.
6. В процессе работы прибор создаёт шум.

3) Эксплуатация

1. После вскрытия упаковки проверьте соответствие комплектации.
2. Залейте специальную жидкость в бак.
3. Подключите прибор к сети, приведите выключатель в режим ON / ВКЛ
4. Переведите выключатель Snow on/off) в режим “on”, загорится зелёный индикатор машина перейдёт в режим производства снега.
5. С помощью регулятора (Output volume) установите объем производства снега.
6. Регулятор (output volume switch) для изменения мощности воздушной помпы, MIN и MAX
- 7.

4) Техника эксплуатации:

!!! ВНИМАНИЕ: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ СНЕГА (В ОТЛИЧИИ ОТ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА) НЕ СОДЕРЖИТ ГЛИЦЕРИНА ИЛИ ДРУГИХ ПРОИЗВОДНЫХ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫ ВЫСТУПАТЬ В КАЧЕСТВЕ СМАЗКИ ДЛЯ ХОДА ПОРШНЯ В НАСОСЕ. ПРИ ЭТОМ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СНЕГ МАШИН, ОБЛАДАЕТ СКЛЕИВАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ, И, ВЫСЫХАЯ, БЛОКИРУЕТ ХОД ПОРШНЯ В ПОМPE, ЧТО РЕГУЛЯРНО ПРИВОДИТ К ПОЛОМКЕ ПОМПЫ ИЛИ ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ. ВО ИЗБЕЖАНИИ ДАННЫХ СИТУАЦИИ, ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СНЕГ МАШИНЫ ПРОМОЙТЕ СИСТЕМУ С ПОМОЩЬЮ НЕБОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЖИДКОСТИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ ДЫМА (ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ ЖИДКОСТЬЮ С НИЗКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ И СМАЗОЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ) !!!

1. После 40 часов использования промывайте машину 2-4 литрами воды.

2. Не оставляете жидкость в баке, если не планируете долго использовать прибор.

При возникновении технических проблем, обратитесь к официальному дистрибьютору MLB.

(6) Комплектация;

1. Генератор SM-1000: 1

2. ПДУ: 1

3. Крепежный элемент: 1

4. Инструкция: 1

