

YERASOV®

ГИТАРНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ REPETITOR R1-50W

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Комбо-усилитель REPETITOR R1-50W

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

REPETITOR R1-50W - недорогой, надёжный комбо-усилитель со встроенным эффектом DISTORTION в гитарном канале. Небольшие габариты и вес в сочетании с простотой эксплуатации делают его незаменимым для использования на небольших площадках и для индивидуальных занятий. В модели REPETITOR R1-50W применён динамик CELESTION 12".

Технические характеристики

Количество входов, шт.....	2
Входное сопротивление, кОм, не менее:	
• гитарного канала.....	470
• канала "TAPE CHANNEL".....	47
Выходная мощность, Вт, не более.....	50
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	85
Габариты, мм, не более.....	460X430X270
Масса, кг, не более.....	16

Комплект поставки

Изделие REPETITOR R1-50W, шт.....	1
Предохранитель сетевой (запасной), шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

VOLUME-регулятор громкости
BASS-регулятор низких частот
MID-регулятор средних частот
TREBLE-регулятор высоких частот
PRES.-регулятор эффекта присутствия
DIST.-регулятор эффекта DISTORTION
CLEAN-переключатель "чистый звук"- "дисторшн"
POWER-выключатель сетевой
INPUT-входные гнезда
HEADPHONE-гнездо для подключения головных телефонов (наушников)

Использование изделия

Питание комбо-усилителя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 В. Сетевой шнур и держатель сетевого предохранителя находятся в нижней части задней панели усилителя. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. Комбо-усилитель имеет два независимых канала усиления с общим усилителем мощности. Первый канал используется для усиления сигналов электрогитары. Регулятором **VOLUME** устанавливают желаемую громкость, а регуляторами **BASS, MID, TREBLE, PRES** тембр звучания. При переключении тумблера **CLEAN** в верхнее положение в тракт усиления первого канала включается эффект DISTORTION, глубину которого устанавливают регулятором **DIST**. Второй канал TAPE CHANNEL используется для усиления сигналов с линейных выходов магнитофонов, аудиоплейеров, музыкальных синтезаторов. Возможно подключение второй электрогитары. Канал имеет свои регуляторы громкости **VOL.** и тембра **BASS, TREBLE.**

Для индивидуального прослушивания собственной игры на электрогитаре и музыкальных фонограмм в гнездо **HEADPHONE** могут быть подключены наушники. При этом громкоговоритель комбо-усилителя автоматически отключается. С гнезда **HEADPHONE** сигнал также может быть подан на микшерный пульт для последующего усиления или записи. Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации комбо-усилителя 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Комбо-усилитель REPETITOR R1-50W

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу:

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.

E-mail: sale@yerasov.ru