

YERASOV®

ГИТАРНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ MOUSE-15R

Руководство по эксплуатации



MOUSE-15R - компактный гитарный комбо-усилитель. Имеет два переключаемых канала (чистый и перегруженный), встроенный электронный ревербератор, эквалайзер, линейный вход для внешнего сигнала и выход на наушники. Выходная мощность 15 Вт и динамик CELESTION Super 8 позволили обеспечить эту модель настоящим гитарным голосом. Небольшие габариты и вес в сочетании с простотой эксплуатации делают его незаменимым для использования на небольших площадках и для индивидуальных занятий.

Технические характеристики

Количество входов, шт.....	2
Входное сопротивление:	
-гитарного канала, МОм	1
-канала CD, кОм.....	22
Выходная мощность, Вт, не более.....	15
Питание от сети 50 Гц, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	30
Габариты, мм, не более.....	355x330x180
Масса, кг, не более.....	7

Комплект поставки

Гитарный комбо-усилитель MOUSE-15R, шт.	1
Шнур сетевой, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

Органы управления

VOLUME-регуляторы громкости
DRIVE - регулятор перегрузки
BASS,MIDDLE,TREBLE-регуляторы тембра
REVERB - регулятор уровня реверберации
ON-включение канала **DRIVE**
POWER-выключатель сетевой
INPUT-входное гнездо
CD IN-гнездо линейного входа
PHONE-гнездо для подключения головных телефонов (наушников)

Использование изделия

Питание **MOUSE-15R** осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В. Гнездо сетевого шнура с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. Под крышкой колодки имеется запасной предохранитель. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. Усилитель оснащён раздельными регуляторами громкости **VOLUME** чистого и перегруженного каналов. Включение канала драйва производится нажатием кнопки **ON** на передней панели усилителя. Регулятором **DRIVE** устанавливается уровень перегрузки. Необходимый уровень реверберации устанавливается регулятором **REVERB**, а желаемый тембр звучания с помощью регуляторов **BASS, MIDDLE, TREBLE**. Для индивидуального прослушивания собственной игры на электрогитаре в гнездо **PHONE** могут быть подключены наушники.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Комбо-усилитель MOUSE-15R

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Комбо-усилитель MOUSE-15R

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

_____ (заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____