

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ HDMI В VGA+YPBPR+R/L AUDIO

17-6909

Способ подсоединения

- 1 Подсоедините кабель HDMI от гнезда HDMI DVD/ноутбука/ПК к гнезду HDMI преобразователя
- 2 Подсоедините кабель VGA/RCA от гнезда порта преобразователя VGA/YPBPR к порту монитора или ТВ VGA/YPBPR
- 3 Подсоедините кабель от гнезда R/L (Audio) преобразователя к гнезду R/L (Audio) монитора или ТВ
- 4 Подключите питание DC 5В

Свойства

- Простота в использовании: Установка за считанные секунды, нет необходимости монтажа.
- Преобразование: Устройство может преобразовать HDMI в выходной сигнал VGA/YPBPR видео и R/L Аудио.
- Поддержка HDCP 1.3
- Поддержка 225 МГц/2.25 Гбит/сек поканально (6.75 Гбит/сек все кабели) ширина диапазона для входа HDMI.

Характеристики

Входящий/исходящий сигнал	
Входной видео сигнал	0.5-1.0 В
Входной сигнал DDC (Прямое цифровое управление)	5 В (TTL)
Формат входного видеосигнала HDMI	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Формат выходного видеосигнала VGA/YPBPR	480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Пропускная способность видео усилителя на входе	2.25 Гбит/сек/225 МГц
Механическая часть	
Размер (Ш-В-Г)	95 мм×25.5 мм×80 мм
Вес (нетто)	0.68 кг
Условия	
Рабочая температура	0 °C до +70 °C
Рабочая степень влажности	10% до 85% относительной влажности (без конденсата)
Требования	
Внешний источник питания	5В DC×1А
Энергопотребление (Макс.)	5 Вт

Примечание: Характеристики могут изменяться без уведомления.

